



ANMERKUNG:
 Kleine Zahlen (z.B. 46,48) bedeuten Potentialpunkte;
 Zahlen in Kreisen (z.B. 83, 87) sind Positionsnummern.

SCHALTBILD zu TELEFUNKEN 337 U und 337 UP WELTKLASSE 1937

Kurz	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Mittel		•	•						•	•	•	•
Mittel Lokal		•	•						•	•	•	•
Lang		•							•	•	•	•
Tonabnehmer						•						•

• geschlossen



Röhrentype	Art. d. Messung	Strompunkte	Volt 337 V	
CK1	Anode	20 - 1	190 - 205	
	Schirmgitter	19 - 1	44 - 45	
	Kathode	16 - 1	14 - 15	
	Gitter 1	16 - 17a	4 - 4	
	Gitter 2	18 - 1	63 - 41	
CF7	Anode	34 - 1	110 - 120	
	Schirmgitter	33 - 1	98 - 110	
	Kathode	32 - 1	33 - 36	
CL4	Anode	51 - 1	165 - 180	
	Schirmgitter	29 - 1	190 - 205	
	Kathode	50 - 1	7.8 - 9	
	Hauptsp.	57 - 1	200 - 215	
	Sp. Abfall am. Werk.	29 - 51	23 - 25	
	" " v. Krossel	29 - 54	10 - 10.5	
	im Indox	{	29 - 1	190 - 205
			56 - 1	140 - 155