


Kontakt-Nr.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
Kurz	•												
Mittel		•											
Mittel lokal			•										
Lang				•									
Tonabnahme													

**ANMERKUNG:**  
 Kleine Zahlen (z.B. 43, 29) bedeuten Potentialpunkte.  
 Zahlen in Kreisen (z.B. ⑪① ⑪②), sind Positionsnummern.

# SCHALTBILD ZU TELEFUNKEN 537 W WELTKLASSE 1937



14 cm<sup>2</sup>

Röhrentype	Art d. Messung	Gruppierble	Volt 537 W
AK2	Anode	20 - 1	250 - 265
	Leitungsleiter	19 - 1	70 - 80
	Kathode	13 - 1	14 - 1.6
	Leiter 1	13 - 14	5 - 8
	" 2	18 - 1	70 - 80
AF3	Anode	34 - 1	210 - 220
	Leitungsleiter	33 - 1	85 - 95
	Kathode	32 - 1	61 - 6.5
ABC 1	Anode	45 - 1	70 - 85
	g. Anode	39 - 1	15 - 2
	Kathode	37 - 1	48 - 5.3
	Kathode	37 - 41	2 - 2.5
AF7	Anode	50 - 1	160 - 175
	Leitungsleiter	55 - 1	70 - 80
	Kathode	54 - 1	2.3 - 2.5
AL 4	Anode	51 - 1	230 - 205
	Leitungsleiter	29 - 1	250 - 265
	Kathode	59 - 1	6.0 - 6.5
	Kathode n. 4b.	49 - 1	13 - 15
	Feldsp.	29 - 63	85 - 95
	Stromsp.	63 - 1	350 - 360
	Werk	29 - 51	19 - 22